

# AXIS T8342 Door/Window Sensor

## Drahtloser Tür/Fenster-Sensor

Der AXIS T8342 Door/Window Sensor kann beim Öffnen von Türen oder Fensters Ereignisse, wie zum Beispiel Benachrichtigungen, Beleuchtungssteuerung und viele weitere auslösen. Der Tür/Fenster-Sensor kommuniziert drahtlos mit der AXIS M5065 PTZ Network Camera oder Z-Wave Plus<sup>®</sup>-Controllern und ermöglicht somit kleinere Sicherheitslösungen mit weniger Verkabelung. Der Melder kann dank drahtloser Konnektivität flexibel nach Ihrem Bedarf an Türen, Fenstern oder Schränken angebracht werden.

- > **Drahtlose E-A-Konnektivität**
- > **Kompatibel mit Z-wave Plus<sup>®</sup>**
- > **Konform mit Sicherheitsstufe S2**
- > **Batterie Teil des Lieferumfangs**



## AXIS T8342 Door/Window Sensor

<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS M5065 PTZ Network Camera Kompatibel mit anderen Z-Wave Plus® Steuerungsgeräten	<b>Zulassungen</b>	EMV FCC Part 15 Subpart C, ICES-003 Class B, VCCI Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Funk EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
<b>Netzwerk</b>		<b>Abmessungen</b>	Sensor: 31 x 15 x 70 mm Magnet: 11 x 15 x 70 mm
<b>Unterstützte Protokolle</b>	Z-Wave Plus®. Weitere Informationen zu unterstützten Befehlsklassen, siehe das Benutzerhandbuch des Produkts	<b>Gewicht</b>	38 g
<b>Allgemeines</b>		<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Montageausrüstung, 2 x CR2450 3,0 V Lithiumbatterie
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff Farbe: weiß	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC		
<b>Stromversorgung</b>	2 x CR2450 3.0 V Lithiumbatterien Batterienutzungsdauer: 1 Jahr <sup>a</sup>		
<b>Reichweite</b>	Reichweite bis zu 100 Metern		
<b>Frequenz</b>	908.42 MHz (US), 922.5 MHz (JP), 868.42 MHz (EU)		
<b>Betriebsbedingungen</b>	-10 °C bis 40 °C		
<b>Lagerbedingungen</b>	-20 °C bis +60 °C		

a. Gemessen an 10 Auslösern pro Tag.

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)